



#### OMSCHRIJVING

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen zijn voorzien van 3 wisselcontacten, rood/groene LED indicatie en buzzer met instelbaar volume. De handmelder is standaard voorzien van een kunststof afdekraam om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan.



#### EIGENSCHAPPEN

- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel en bevestigingsmaterialen
- Opbouw of semi inbouw
- Voltage 12-24V DC
- Voorzien van 3 wisselcontacten
- Voorzien van rood/groene LED indicatie (voor duidelijke zichtbaarheid)
- Voorzien van buzzer met instelbaar volume
- Voorzien van kunststof afdekraam
- Rode LED en/of buzzer zijn via dipswitches uit te zetten of in te stellen als pulserend of continu
- Eenvoudig te installeren
- Voldoet aan EN54-11



MODELLEN

2003SGL handmelder resetbaar, groen, met 3 wisselcontacten, LED, buzzer, afdekraam en resetsleutel

RS3LP10 losse resetsleutel voor model 2003SGL (reserve)  
(per 10 stuks)



PS2003LP5 los afdekraam voor model 2003SGL  
(reserve) (per 5 stuks)



G3SP10 druk element zonder tekst (10 stuks)



VP10 verzegeling (10 stuks)



VERGELIJK HANDELMEDERS	2002SG	2003SGL	2003PGL
LED en buzzer	x	√	√
Instelbaar buzzer volume	x	√	√
Instelbaar LED en buzzer	x	√	√
Relais uitgang voor signalering op extern systeem	x	x	√
Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer	x	x	√
Alarmering bij openen afdekraam	x	x	√
2 of 3 wisselcontacten	2	3	3
Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam	PS	PC	PC
Dikte behuizing	60 mm	45 mm	40 mm

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact  
Maximaal 3A, 125V AC

